AVADON

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА · БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОПРИНТЕР ДЛЯ ТАТУ-ТРАНСФЕРІВ

AVADON — портативний термопринтер для створення тату-трансферів на сумісному папері. Підтримує друк через бездротове з’єднання та USB, роботу з аркушами A4 і рулонними матеріалами. Перед початком використання ознайомтеся з інструкцією.

1. Заходи безпеки

• Тримайте пристрій подалі від води, високої вологості, прямих сонячних променів та джерел тепла.

• Встановлюйте принтер на рівну, стійку поверхню. Не закривайте отвори та не вставляйте сторонні предмети у тракт подавання паперу.

• Не торкайтеся друкувальної головки одразу після друку: вона може бути гарячою.

• Не розбирайте пристрій і не замінюйте акумулятор самостійно. У разі несправності звертайтеся до сервісу.

• Використовуйте сумісний трансферний або термопапір і кабель USB Type-C належної якості.

2. Підготовка та заряджання

1. Перевірте цілісність корпусу, кабелю та механізму кришки. Комплектація може відрізнятися залежно від партії.

2. Перед першим використанням зарядіть AVADON через роз’єм USB Type-C. Для заряджання використовуйте сумісне джерело живлення відповідно до маркування пристрою.

3. Увімкніть AVADON кнопкою живлення. Перевірте стан екрана та індикаторів.

3. Як підготувати трансферний папір

1. Для стандартного чотиришарового тату-паперу зніміть проміжний захисний аркуш.

2. Якщо конструкція паперу передбачає жовту підкладку з клейовою смугою, акуратно підріжте підкладку по верхньому краю, не пошкодивши клейову ділянку. Дотримуйтеся рекомендацій виробника паперу.

3. Відкрийте кришку AVADON. Розташуйте папір рівно, білим шаром для перенесення догори; напрямок подавання звірте з позначками на корпусі.

4. Закрийте кришку до надійної фіксації. Не тягніть папір силою під час роботи механізму.

4. Підключення до смартфона або планшета

1. Увімкніть Bluetooth на iPhone, iPad або Android-пристрої.

2. Встановіть застосунок ePrinter з офіційного магазину застосунків. У матеріалах щодо цієї платформи друку зазначено саме ePrinter; фактичну назву застосунку та сумісність із вашою партією AVADON перевірте за QR-кодом або вкладеною інструкцією.

3. Відкрийте застосунок, надайте потрібні дозволи, перейдіть до додавання принтера та виберіть доступний пристрій у списку. Bluetooth-з’єднання зазвичай налаштовується всередині застосунку.

4. Після встановлення з’єднання відкрийте ескіз і перевірте попередній перегляд.

5. Друк тату-ескізу

1. Завантажте зображення у застосунок. За потреби налаштуйте розмір, кадрування, поворот і дзеркальне відображення.

2. Виберіть параметри щільності друку відповідно до паперу та характеру ескізу. Для тонких ліній спочатку зробіть тестовий друк.

3. Переконайтеся, що папір вставлено рівно, після чого натисніть Print / Друк. Дочекайтеся повного виходу аркуша.

4. Вийміть готовий трансфер. Якщо використовується рулонний папір, відокремте надруковану ділянку обережно, користуючись передбаченою конструкцією відриву.

6. Друк з комп’ютера

AVADON підтримує підключення через USB Type-C. Для друку з комп’ютера може знадобитися окремий драйвер або програмне забезпечення. Перевірте сумісність з операційною системою та використовуйте драйвер, наданий постачальником саме для вашої версії AVADON. Не встановлюйте випадкові драйвери від інших моделей.

7. Догляд та усунення несправностей

• Принтер не вмикається: перевірте заряд акумулятора, кабель та джерело живлення.

• Немає Bluetooth-з’єднання: увімкніть принтер і Bluetooth, перезапустіть застосунок, перевірте дозволи та повторіть пошук пристрою.

• Папір застряг: зупиніть друк, вимкніть принтер, відкрийте кришку й обережно витягніть аркуш без ривків.

• Блідий або нечіткий трансфер: перевірте тип і орієнтацію паперу, щільність друку та стан друкувальної головки.

• Ескіз друкується зі зміщенням: перевірте формат сторінки, масштаб 100%, орієнтацію і вирівнювання паперу.

8. Технічні характеристики AVADON

Тип	Термопринтер для тату-трансферів
Роздільна здатність	203 DPI
Акумулятор	1500 мА·год, 11,1 В
Підключення	Bluetooth, USB Type-C
Носії	Трансферний папір A4, рулонний / термопапір
Габарити	277 × 64 × 51 мм

Маса принтера	приблизно 725 г
Сумісні пристрої	Смартфони, планшети, комп’ютери

Примітка: документ є українською адаптацією доступних матеріалів про апаратну платформу AVADON. Окремий офіційний PDF-посібник саме для цього маркування не підтверджено; назву застосунку, комплектність і параметри конкретної партії слід перевірити перед передаванням покупцям.